



■ Système de gestion feux bicolore AFCA

KINGgates

Réf. : KNG048

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Pour la gestion des feux de signalisation installés à proximité d'un passage au sens de marche alterné.
Digitale 230 V.

Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR2.
2 entrées pour les touches entrée, sortie.
1 entrée code pour dispositifs de commande.
2 entrées de détection de présence de véhicules (contact N.O. ou N.F).
1 entrée d'alarme pour issue de secours en situations d'urgence.
Gestion indépendante d'entrée et de sortie par émetteur.
2 sorties de commande pour l'armoire du portail (N.O. ou N.F.) ouverture, fermeture.
2 sorties 24 Vac/Vcc pour l'alimentation des accessoires.
Compteur des véhicules passés avec inhibition d'accès une fois atteint un seuil prédéterminé (capacité parking).



Alimentation lampes feux (Vac) : courant continu ou alternatif, max 250 V.
Charge maxi lampes feux : 5 A.
Charge maxi accessoires à 24 V : 3 W.
Température de fonctionnement : -20 ÷ +60 C°.
Degré de protection : IP 55.

Dimensions : 195 x 145 x 80 mm